

Eztofa



Руководство по эксплуатации

**Умный автомат с нулевой линией Xiaomi Eztofa Wi-Fi Switch
Smart Reclosing Room L2 (1-63A)**

1. Описание продукта

Данный продукт представляет собой интеллектуальный коммутатор, предназначенный для управления включением/отключением бытовых приборов и мощного оборудования. В сочетании с Wi-Fi роутером он позволяет осуществлять дистанционное управление через приложение MiHome, программировать включение/отключение по таймеру, а также удаленно контролировать такие важные электрические параметры, как утечка тока, сила тока, напряжение, температура, мощность и потребление электроэнергии. Поддерживает сценарии автоматизации MiHome, что позволяет создавать разнообразные сценарии умного дома при совместном использовании с другими интеллектуальными устройствами.

Меры предосторожности при установке:

* Установка и настройка данного продукта должны выполняться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с правилами электробезопасности и инструкцией по эксплуатации.

* Данный продукт предназначен только для использования внутри помещений. Все работы по установке должны проводиться при отключенном питании. После завершения установки включите питание и выполните настройку продукта через приложение.

2. Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон напряжений	90–320 В AC
Диапазон токов	1–63 А (регулируемый)
Номинальная нагрузка	Обычные приборы: ≤ 13000 Вт Электродвигатели: ≤ 10400 Вт
Порог срабатывания защиты от утечки тока	30 мА
Рабочая температура	от -40°C до 90°C
Рабочая влажность	5–95 %RH (без конденсации)
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	36 × 50 × 83 мм
Платформа подключения	Приложение Mi Home
Способ подключения	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц

3. Основные функции



Дистанционное управление



Защита от пониженного напряжения



Режим таймера



Обратный отсчет



Температурная защита



Статистика энергопотребления



Защита от перегрузки по току



Защита от повышенного напряжения

4. Использование/подключение приложения MiHome

Этот продукт можно подключить к приложению MiHome, а также управлять при помощи голосового помощника. Проверить управление голосом на специализированных умных устройствах можно непосредственно на практике или сделать запрос к дилеру(разработчику) голосового устройства. Xiaomi не несет ответственности за порядок и возможности взаимодействия с голосовыми помощниками.

Чтобы подключить продукт к приложению MiHome включите питание подключаемого устройства. Отсканируйте QR-код. Программа предложит скачать приложение, если оно еще не установлено, или не обновлено до последней версии. После установки приложения, войдите в аккаунт. Приложение предложит подключить Bluetooth чтобы синхронизироваться с подключаемым устройством.

ВАЖНО!

Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".

Данный продукт интегрирован с экосистемой MiHome и может управляться через приложение MiHome. Обозначение «Интегрирован с MiHome» (works with mijia) является подтверждением лишь на программном уровне. Xiaomi не несет ответственности за производство данного продукта предприятием-изготовителем, соблюдение стандартов, контроль качества и другие аналогичные аспекты.



已接入
米家APP

Добавление устройства

1. Сброс настроек сети устройства:

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 7 секунд. Индикатор сигнала Wi-Fi начнет мигать, устройство перейдет в режим настройки сети.

2. Подключите телефон к сети Wi-Fi 2,4 ГГц, включите Bluetooth.

3. Подключение устройства к сети:

Откройте приложение и следуйте инструкциям для подключения устройства к сети. Данное устройство поддерживает только беспроводную сеть 2,4 ГГц и не поддерживает 5 ГГц.

Временно не поддерживаются имена и пароли Wi-Fi, содержащие китайские символы. Их наличие приведет к сбою сопряжения.

5. Кнопки и их функции

Кнопка	Функция
Кнопка настройки (设置键) 	1. Короткое нажатие: переключение между параметрами (защита от перенапряжения, пониженного напряжения и др.) для просмотра. 2. Длительное нажатие (3 секунды): вход в режим настройки. Нажимайте кнопки «+» и «-» для установки параметров (последовательно: перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, защита от утечки, время восстановления, температура).
Кнопка «+» (вверх) 	1. В режиме настройки: увеличение значения. 2. В режиме настройки: переключение данных на полное мигание. Длительное нажатие — сброс данных (сброс счетчика электроэнергии).
Кнопка «-» (вниз), она же кнопка включения/выключения и настройки сети (配网) 	1. Длительное нажатие (7 секунд): индикатор Wi-Fi начинает мигать — устройство переходит в режим настройки сети. 2. Короткое нажатие: включение/отключение автомата (коммутация). 3. В режиме настройки: уменьшение значения.

Состояния индикаторов

Состояние индикатора	Описание
Wi-Fi мигает	Устройство перешло в режим настройки сети
Err LE	Обнаружена утечка тока в линии
Err OC	Перегрузка линии по току
Err H/L	Перенапряжение / пониженное напряжение в линии
Err hP	Превышение температуры линии

6. Сброс данных статистики энергопотребления

Шаг 1:

Очистка данных на сервере:

На странице устройства в приложении нажмите значок в правом верхнем углу → перейдите в «Настройки» → «Дополнительные настройки» → «Юридическая информация» → «Отозвать авторизацию».

Шаг 2:

Очистка данных на устройстве:

Нажмите и удерживайте кнопку настройки (设置键) в течение 3 секунд, войдите в режим настройки → переключитесь на отображение энергопотребления → нажмите и удерживайте кнопку «вверх», пока данные не будут обнулены.

7. Схема подключения

Внимание:

Данное устройство не имеет изоляции и не выполняет функции защиты от короткого замыкания. Оно не может заменять УЗО, автоматический выключатель или воздушный выключатель. Для использования необходимо подключать через УЗО, автоматический выключатель и воздушный выключатель на вышестоящем уровне. Схема подключения показана на рисунке ниже.

